

Säkerhetsbrytare/ Lastbrytare SAM

SAM-serien Sidomanövrerade

Robusta säkerhetsbrytare för tuffa miljöer.

Brytarna har kapsling av silumin för att ge bästa korrosionsmotstånd och styrka.

Kapslade lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 även för användning som säkerhetsbrytare där sådana krävs.

Enligt gällande bestämmelser skall säkerhetsbrytare vara inkopplad i huvudkrets för att frånskilja anläggningsdel vid mekaniskt eller elektriskt arbete och att förhindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggning under pågående arbete.



Då en säkerhetsbrytare endast skall användas för att frånskilja anläggningsdel är det nödvändigt att i en anläggnings elkrets ha både elkopplare för start och stopp samt separat elkopplare som säkerhetsbrytare.

Lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 kan användas dels som säkerhetsbrytare och dels som separat elkopplare



Sidomanövrerade, metallkaplade 16A/M25 och 25A/M32

- Robusta säkerhetsbrytare för tuffa miljöer
- Brytarna har kapslingar tillverkade av silumin
- 16A AC23A, 500V
- 25A AC23A, 415V
- IP65
- Anslutningsarea 6 mm²

Kapslingsfärg: Grå
 H=Hjälpkontakt,
 Sidomanövrerat låsbart vred

E-nummer	Typ	Poler	Motoreffekt vid 400V	Kapslingsmått b x h x d	Kabelgenomföring (borranvisning i baksida för hålltagning)
31 644 16	SAM 316	3+N+PE	7,5kW	120x135x67 mm	4 x M25+1 X M16
31 644 17	SAM 316H	3+N+PE	7,5kW	120x135x67 mm	4 x M25+1 X M16
31 644 18	SAM 416	4+PE	7,5kW	120x135x67 mm	4 x M25+1 X M16
31 644 19	SAM 325H	3+N+PE	11 kW	120x135x67 mm	4 x M32
31 644 20	SAM 425	4+PE	11 kW	120x135x67 mm	4 x M32